

# AS05

## Sirene 110 dB

Anleitung für Internet  
(beim Produkt befinden sich die Angaben auf der Verpackung)

- zur Verdrahtung mit einer Alarmanlage oder -geräten mit 12 V DC Alarmausgang
- Lautstärke 110 dB
- geringer Stromverbrauch (100 mA)
- mit Anschlusslitzen
- für den Innenbereich (IP20)

### Technische Daten

Stromversorgung: 12 V DC  
Stromaufnahme: 100 mA  
Anschluss: Litzen, ca. 12 cm lang  
Schalldruck: 110 dB(A)  
Abmessungen: 85 x 55 x 32 mm  
Gewicht: 90 g


### Montage

#### Wichtiger Hinweis:

Testen Sie die Funktion des Gerätes, bevor Sie mit der Montage beginnen.

geeignet für Aufbaumontage  
(Lochabstand: 98 mm)

### Anschluss



### Entsorgung



Entsorgen Sie Verpackungsmaterial oder Geräte nicht im Hausmüll, sondern führen Sie sie der Wiederverwertung zu. Den zuständigen Recyclinghof bzw. die nächste Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeinde.



Indexa GmbH  
Paul-Böhringer-Str. 3  
74229 Oedheim  
Deutschland  
[www.indexa.de](http://www.indexa.de)  
2018/02/19  
Änderungen vorbehalten